



## POŽADAVKY NA ELEKTRICKOU PŘÍPOJKU

**NESPRÁVNÉ ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ SPA MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ, POŽÁR NEBO SMRTELNÝ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

1. Elektrickou přípojku si zřizuje zákazník sám na vlastní náklady
2. Přípojka musí být provedena odborným pracovníkem, který má pro tuto činnost odpovídající oprávnění (**profesionální elektrikář**) a musí být opatřena **platnou revizní zprávou** ve smyslu ČSN 33 1500 a 33 2000-6.
3. Připojení vířivek k elektrické přípojce a následné zprovoznění provede pracovník dodavatelské firmy, který má oprávnění tuto činnost provádět.
4. Pro bezproblémové připojení vířivek vždy ponechejte v místě připojení dostatečnou délku el. kabelu (rezerva el. kabelu min. 5metrů).

**ZAPOJENÍ VÍŘIVÉ VANY TYP: WS-094, WS-097, WS190, WS-192, WS-194, WS-195, WS-H01A, WS-195,**

- **EL. KABEL 3C x 6mm**
- **JISTIČ 32A/1/C**
- **PROUDOVÝ CHRÁNIČ In-0,03A**

**SAMOSTATNÝ JIŠTĚNÝ ELEKTRICKÝ OBVOD, JISTIČ 32A/1/C S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM**

**ZAPOJENÍ VÍŘIVÉ VANY TYP: WS-095, WS-099, WS-096**

- **EL. KABEL 3C x 4mm**
- **JISTIČ 25A/1/C**
- **PROUDOVÝ CHRÁNIČ In-0,03A**

**SAMOSTATNÝ JIŠTĚNÝ ELEKTRICKÝ OBVOD, JISTIČ 25A/1/C S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM**

**ZAPOJENÍ HYDROMASÁŽNÍCH VAN TYP: WS-17085, WS-0501**

**ZAPOJENÍ INFRASAUN-INFRAKABIN TYP: WS-24SR, WS-25SR, WS-22SR, WS-20SR, WS-30SR, WS-27SP  
WS-120105SR, WS.100105SR**

- **EL. KABEL 3C x 2,5 mm**
- **JISTIČ 16A/1/C**
- **PROUDOVÝ CHRÁNIČ In-0,03A**

**SAMOSTATNÝ JIŠTĚNÝ ELEKTRICKÝ OBVOD, JISTIČ 16A/1/C S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM**



ELZACO spol. s r.o.  
B. Němcové 727/10  
Šumperk 787 01

- elektromontáže, rozváděče  
- průmyslová regulace  
- řízení technologických procesů

**ZAPOJENÍ KLASICKÉ SAUNY TYP: WS-20SN, WS-30SN, WS-22SN, WS-28SN, WS-29SN, WS-180FZ,  
WS-150CH, WS-120CH, WS-120CJ**

- EL. KABEL 3C x 2,5mm
- JISTIČ 16A/1/C
- PROUDOVÝ CHRÁNIČ In-0,03A

**SAMOSTATNÝ JIŠTĚNÝ ELEKTRICKÝ OBVOD, JISTIČ 16A/1/C S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM**

**ZAPOJENÍ KLASICKÉ SAUNY TYP: WS-24SN**

- EL. KABEL 3C x 4mm
- JISTIČ 25A/1/C
- PROUDOVÝ CHRÁNIČ In-0,03A

**SAMOSTATNÝ JIŠTĚNÝ ELEKTRICKÝ OBVOD, JISTIČ 25A/1/C S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM**

Výrobce:

Prodejce:

**MEXDA®**



## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Předřazené jištění (v elektroměrovém rozvaděči) musí být minimálně o řád vyšší než jištění samotného zařízení.

Doporučujeme navíc instalovat ochranu proti přepětí (ochrana proti zvýšenému napětí v síti, blesk, poruchy elektrického vedení, nárazové výkyvy v elektrických sítích).

Toto zařízení musí být voleno a zřizováno v souladu s opatřením k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené využití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům dle platných norem. Viz ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Jaroslav-Táborský  
Revizní-technik-elektro  
Bezpečnostní technik

